

Uživatelský manuál pro RockBoard Power Pit

Děkujeme vám za zakoupení RockBoard Power Pit. Tento profesionální napájecí zajistí spolehlivý provoz vašich efektních pedálů – bez ohledu na to kde právě jste.

Přejeme vám mnoho příjemné zábavy s tímto zařízením.

Obsah balení

- RockBoard Power Pit
- 4x IEC napájecí kabely s konektory různých standardů: Euro, VB, USA & Austrálie
- 8x napájecí kabely pro efektní pedály s 2,1mm konektory, s rovnými a zahnutými (90°) konektory
- Klíč pro nastavení výstupního napětí všech tří LDV výstupů
- Náhradní pojistky

Příprava k použití

Před použitím tohoto zařízení se prosím ujistěte o tom, že máte správně – ve shodě s napětím RockBoard Power Pit – nastaven volič vstupního napětí (110/220V). Použijte pouze síťový kabel kompatibilní se standardem elektrické sítě. K RockBoard Power Pit připojte pouze takové efektní pedály, které jsou kompatibilní s hodnotami uvedenými vedle výstupů. Polarita každého výstupu je (-) na středě, (+) na objímce.

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto instrukcí může způsobit poškození RockBoard Power Pit nebo připojených pedálů.

Začínáme

1. Propojte efektní pedály s příslušnými výstupy RockBoard Power Pit pomocí přibalených napájecích kabelů.
2. Ujistěte se, že jsou všechny pedály zapojeny správně jako signálový řetězec. Některé efektní pedály mohou být aktivovány pouze v případě, že je v jejich vstupu zapojen konektor kabelu.
3. Ujistěte se, že je vybavení umístěné na konci signálového řetězce vypnuté nebo zcela ztlumeno.
4. Připojte nejprve patřičný síťový IEC kabel k RockBoard Power Pit a po té do elektrické zásuvky. Rozsvítí se displej a vy můžete začít zařízení používat.
5. Zapněte své audio vybavení a nebo zesilte pomalu hlasitost.

Vlastnosti

Výstup (output) A: 9V – 18V DC, max. 150 mA izolovaný: Do tohoto konektoru zapojte efektní pedály, vyžadující napájení 9V, 12V, 15V nebo 18V DC. Před připojením pedálu vyberte odpovídající provozní napětí. Nikdy prosím neměňte napětí v situaci, kdy je pedál připojen k výstupu.

Výstupy B, C, D: 9V DC, max. 210 mA každý, izolovaný s LDV: Do těchto výstupů připojte efektní pedály vyžadující napájení 9V DC. Výstupní napětí těchto výstupů lze samostatně nastavit pomocí přibaleného klíče. Pedály typu fuzz a wah jsou známé pro svou dobrou odezvu při nižším provozním napětí, která mohou vyústit v jiný zvuk či nový herní feeling.

Výstupy E: 9V DC, max. 500 mA max. celkem: Do tohoto výstupu připojte efektní pedály vyžadující napájení 9V DC. Tyto výstupy od sebe nejsou izolovány.

Konektor pro připojení do elektrické sítě: Tento výstup slouží pro přívod stejnosměrného proudu při zvoleném napětí. Je užitečný při použití racku, kdy potřebujete kromě podlahových efektů napájet také efektní procesory nebo předzesilovače. Dovoleno je až 8 zesilovačů.

