



RockBoard® Power LT XL

Uživatelský Manuál Český

Popis produktu:

RockBoard® Power LT XL je dobíjecí stanice pro napájení efektních pedálů, které s její pomocí můžete provozovat bez připojení do elektrické zásuvky. S tímto zařízením se již nemusíte obávat situace, že by vám 9V baterie „umřely“ uprostřed skladby. Zapomenout můžete také na shánění se po zásuvce na pódiu, ze které byste napájeli svůj pedalboard. RockBoard® Power LT XL je vybaven výkonnými dobíjecími lithium-iontovými akumulátory s dlouhou životností, které dokáží 9VDC proudem a bez šumu „živit“ efektní pedály více než 50 hodin. Doba dobíjení baterie je přibližně 7 hodin.

Další výhody RockBoard® Power LT XL:

- Stanici je možné nabíjet i během hraní.
- Vyznačuje se dvěma samostatnými 9VDC výstupy – jejich pomocí lze napájet několik efektů a pracují také s daisy chain zapojením.
- Přídavný USB výstup (5V) pro napájení mobilních telefonů a dalších chytrých zařízení
- Tlačítko On/Off
- 4segmentový LED indikátor stavu baterie
- Prostorově úsporný design a extrémně nízká hmotnost (přibližně 230 g)

Uživatelský manuál napájecí stanice RockBoard® Power LT XL:

- Přibalený napájecí zdroj/nabíječku připojte pomocí USB kabelu do Micro USB vstupu na levé straně stanice RockBoard® Power LT XL. Napájecí zdroj připojte do elektrické zásuvky (100-230 V-AC).
- Stanici RockBoard® Power LT XL je možné nabíjet také pomocí USB portu počítače. Pro toto řešení propojte Micro USB vstup na levé straně RockBoard® Power LT XL s USB portem na vašem počítači pomocí USB kabelu.
- Před prvním použitím stanici RockBoard® Power LT XL zcela nabijte souvislým nabíjením po dobu 7 hodin. Zahřívání RockBoard® Power LT XL během nabíjení je normální.
- Úplné nabití (7hodinové nabíjení) signalizuje trvale rozsvícená LED dioda. Nyní můžete napájecí zdroj/nabíječku jednoduše odpojit od RockBoard® Power LT XL a z elektrické zásuvky.
- Napájecí stanici RockBoard® Power LT XL lze zapnout či vypnout přidržetím tlačítka On/Off (na vrchním panelu zařízení) po dobu 5 sekund.
- 4 LED diody umístěné nad tímto tlačítkem vám poskytují informaci o stavu nabití baterie:
 - LED1 - LED4 svítí : 100 - 75 %
 - LED1 - LED3 svítí : 75 - 50 %
 - LED1 - LED2 svítí : 50 - 25 %
 - LED1 bliká nebo jsou všechny LED zhasnuté : 25 - 0 %
- Ujistěte se prosím, že ke stanici RockBoard® Power LT XL připojujete přímo pouze efekty pracující s napětím 9V DC (stejnoseměrný proud, polarita mínus na středu).
- V případě efektních pedálů pracujících s napětím 9V DC (stejnoseměrný proud, polarita mínus na středu) budete také potřebovat dodávaný kabel pro změnu polarity.
- Pokud je to možné, odeberte z efektních pedálů všechny 9V baterie.
- Nyní můžete efektní pedály připojit do dvou 9V DC výstupů stanice RockBoard® Power LT XL; a sice – pokud chcete – také pomocí dodávaného daisy-chain kabelu. Součástí balení je rovněž pět 50 cm kabelů.
- USB výstup: pomocí tohoto výstupu můžete nabíjet mobilní nebo chytré telefony prostřednictvím standardního USB kabelu (není součástí dodávky).
- V závislosti na připojených efektních pedálech se maximální životnost baterie pohybuje v rozmezí od 15 až po více než 50 hodin.

- Dbejte prosím na maximální kapacitu baterie 6600 mAh a nepřipojujte příliš mnoho (hladových) efektních pedálů současně.
- Baterie RockBoard® Power LT XL můžete také snadno dobíjet i během hraní.
- Díky použitým dobíjecím bateriím nedojde k šumu v důsledku zemních smyček. A navíc, oba 9V výstupy RockBoard® Power LT XL jsou od sebe elektricky odděleny. Při správném použití by neměl šum v důsledku zemních smyček generovat ani dodávaný AC napájecí zdroj/nabíječka. Ujistěte se prosím, že jste nepoužité konektory daisy chain kabelu zakryli dodanými plastovými kryty – vyhnete se tak nechtěnému šumu.
- Pokud RockBoard® Power LT XL nepoužíváte, vypněte ji prosím stisknutím tlačítka On/Off. V jiném případě se zařízení automaticky vybijí!
- Ideální provozní a skladová teplota pro RockBoard® Power LT XL se pohybuje v rozmezí od 0 do 40 stupňů Celsia.
- Nevystavujte RockBoard® Power LT XL přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte RockBoard® Power LT XL ve vlhkém nebo mokřem prostředí.

A nyní Vám společnost W-Music Distribution přeje příjemné používání RockBoard® Power LT XL – našeho nejdůmyslnějšího „bezdrátového“ napájecího systému pro efektní pedály.

Specifikace RockBoard® Power LT XL:

- Kapacita baterií 6600 mAh (3 ks li-ion baterie/3,7V/24,42 Wh)
- Životnost: ≥ 500 vybití
- Jeden vstup pro adaptér: Micro USB
- Doba pro dobíjení: cca 7 hodin
- 1 x Micro USB vstup 5 V / 1,0 A
- 1 x USB výstup 5 V / 1,0 A
- 2 x nezávislé výstupy pro napájení efektních pedálů (9 V / 1,0 A)
- 4 LED diody (modře svítící LED)
- Rozměry (D x Š x V): 114,5 mm x 58 mm x 22 mm
- Hmotnost: přibližně 230 g
- Materiál pouzdra: ABM+PC

Dodávané příslušenství:

- 1x napájecí zdroj/nabíječka 5V 1A
- 1x kabel Micro USB/USB
- 2x propojovací kabel (50 cm)
- 1x kabelový adaptér pro změnu polarity
- 1x daisy-chain kabel (5 výstupů)
- 5x plastové kryty pro zakrytí nepoužitých konektorů daisy chain kabelu

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG

Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen / Germany

info@rockboard.de / www.rockboard.de / www.facebook.de/warwickmusicdistribution